

# CNP, СХС

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# УЗИП для сетей передачи видеосигнала CXC и CNP




CXC09-B/MF





CNP06-B/FM

CXC06-B/MF



CNP06-F/FF



P : 2-электродный газовый разрядник  
 DBC : Малоёмкостный диод  
 R : Резистор

- Коаксиальное устройство защиты
- Несколько типов разъёмов
- Низкие вносимые потери
- Легкая установка
- Соответствуют стандартам IEC 61643-21, EN 61643-21, UL497C/E и ГОСТ IEC 61643-21-2014

## Характеристики

Наименование CITEL	CXC06*	CNP06*		
Описание	Коаксиальные УЗИП для сетей передачи видеосигналов	Коаксиальные УЗИП для сетей передачи видеосигналов		
Технология	Газовый разрядник + Диод	Газовый разрядник + Диод		
Максимальная частота	f DC - 100 МГц	DC - 100 МГц		
Максимальная мощность	P 6 Вт	4 Вт		
Импеданс	Z 50/75 Ом	50/75 Ом		
Вносимые потери	≤ 0.5 дБ	≤ 0.5 дБ		
Обратные потери	≥ 20 дБ	> 20 дБ		
Коэффициент стоячей волны по напряжению	< 1.3:1	< 1.3:1		
Максимальный ток нагрузки	IL 0.5 А	0.5 А		
Номинальный ток разряда (8/20μсек.)	In 5 кА	5 кА		
Максимальный ток разряда (8/20 μсек.)	I <sub>max</sub> 10 кА	20 кА		
Импульсный ток (10/350μсек.)	I <sub>imp</sub> 2.5 кА	2.5 кА		
Уровень защиты	Up 20 В	20 В		
Режим неисправности	Короткое замыкание	Короткое замыкание		
<b>Механические характеристики</b>				
Размеры	см. схему			
Соединение с сетью	Разъём BNC или F			
Индикатор отключения	прерывание передачи			
Монтаж	кабель	плоская поверхность		
Рабочая температура	от -40 до +85°C			
Уровень защиты	IP20			
Материал корпуса	Латунь	Металл + пластик		
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E / ГОСТ IEC 61643-21-2014			
<b>Артикул</b>				
Разъём BNC Мама/Папа	CXC06-B/FM	6301341	CNP06-B/FM	64270
Разъём BNC Папа/Мама	CXC06-B/MF	630134	CNP06-B/MF	632611
Разъём F Мама/Мама	-	-	CNP06-F/FF	632602
Разъём F Папа/Мама	-	-	CNP06-F/MF	632601

\* :Разъём BNC или F, Папа/Мама или Мама/Мама

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	